OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

microsonic

CRM+

Czujniki ultradźwiękowe w obudowie ze stali nierdzewnej ze wzmocnioną membraną dźwiękową

CRM+25/F/TC/E
Czujnik ultradźwiękowy 0,25 m, 1PushPull NO/NC + IO-Link, stal nierdzewna



- Minimalna rozdzielczość 0,025 mm
- Strefy działania od 30 mm do 8 m
- Wariantowo wyjścia PushPull + IO-Link, PNP, 2 PNP lub analogowe
- Kompensacja temperatury otoczenia
- Wyświetlacz alfanumeryczny

OPIS PRODUKTU

Czujniki crm+ przeznaczone są do bezdotykowego wykrycia obiektów, pomiaru odległości lub poziomu zapełnienia zbiorników w środowiskach agresywnych chemicznie z wykorzystaniem przełączalnych wyjść sygnałowych Push-Pull lub analogowych (I/U). Warianty z wyjściami Push-Pull obsługują także komunikację IO-Link. Czujniki posiadają z przodu gwintowaną, cylindryczną obudowę M30 wykonaną ze stali nierdzewnej. Tylna część obudowy z gniazdem M12/5 wykonana jest z politereftalanu butylenu i termoplastycznego poliuretanu. Membrana dźwiękowa pokryta jest polieteroeteroketonem w celu zwiększenia odporności na zużycie oraz łatwiejszego czyszczenia. Czujniki podzielone są na 5 grup z różnymi strefami działania:
- od 30 mm do 350 mm - warianty crm+25...
- od 85 mm do 600 mm - warianty crm+35...
- od 200 mm do 2000 mm - warianty crm+130...
- od 350 mm do 5000 mm - warianty crm+340...
- od 600 mm do 8000 mm - warianty crm+600...

W zależności od strefy działania i rozmiaru okna pomiarowego, rozdzielczość pomiaru wynosi od 0,025 mm do 1 mm. Wszystkie czujniki z rodziny crm+ są wyposażone w zintegrowany układ kompensacji temperatury.
Dla wariantów z wyjściami przełączalnymi, podczas konfiguracji istnieje możliwość wygładzenia progów okna pomiarowego poprzez wykorzystanie 4 rodzajów filtrów z 10 poziomami filtrowania, gdzie silne filtrowanie jest przydatne np. w aplikacjach związanych z pomiarem poziomu mocno falującej powierzchni cieczy. Warianty z wyjściem analogowym, po sprawdzeniu podłączonej rezystancji obciążenia, automatycznie ustawiają rodzaj tego wyjścia na prądowe 4-20 mA lub napięciowe 0-10 V. Wyjścia przełączalne czujników można skonfigurować do pracy w 3 trybach:
- z pojedynczym punktem przełączania
- jako dwukierunkowa bariera odbiciowa
- z oknem pomiarowym

Czujniki mogą odbierać sygnały pochodzące od sąsiednich, jeśli odległości między nimi są stosunkowo małe. Istnieje możliwość elektrycznego połączenia ze sobą do 10 czujników i skonfigurowania ich pracy w trybie synchronizacji, dzięki czemu każdy z nich aktywuje pomiar w tym samym momencie.
Konfigurację czujników można zrealizować za pomocą przycisków T1 i T2 wg odpowiednich procedur (funkcja Teach-in) lub z komputera przy użyciu opcjonalnego interfejsu LinkControl. Funkcja Teach-in umożliwia ustawienie odpowiednich progów pomiarowych na przełączalnych wyjściach sygnałowych po umieszczeniu rzeczywistego obiektu w zadanych odległościach od czujnika. Z kolei w czujnikach z wyjściem analogowym można skonfigurować narastającą lub opadającą charakterystykę ich sygnału.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IO-LINK	Tak
Materiał	Stal nierdzewna, PBT, TPU (WSOR), Plastik
Napięcie zasilania	9-30 V DC
Obudowa	M30
Podłączenie	M12/5

Rozdzielczość	0,025 mm
Stopień ochrony IP	IP67
Strefa martwa	30 mm
Wyjście	Push/Pull, IO-Link
Wyświetlacz	Tak
Zakres detekcji	250 mm
Zasięg max	350 mm























