OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

KONTROLA ZASILANIA 3-FAZOWEGO MWUA

84873025
PRZEK.MWUA KONTR.NAP.ASYM.KOL.



- Kontrola wart. maks. i min. napięcia, asymetrii faz (od 5 do 15%), zaniku (U < 0,7 x Un) i kolejności faz
- Zasilanie bezpośrednio z kontrolowanych faz
- Szerokość 17,5 mm

OPIS PRODUKTU

W przypadku wykrycia zmiany kolejności lub zaniku fazy przekaźnik otwiera się natychmiast. Wykrycie asymetrii lub przekroczenia granicznej wartości napięcia wywołuje otwarcie przekaźnika po nastawionym czasie opóźnienia. Nastawa napięcia nominalnego sieci Un jest „zatwierdzana" w momencie załączania przekaźnika do sieci. Zmiana tej nastawy podczas pracy spowoduje jedynie miganie diody LED lecz nie będzie miała wpływu na pracę przekaźnika. Przełączenie przełącznika napięcia sieci w pozycję wyjściową (z momentu zasilenia przekaźnika) spowoduje powrót diody do pracy ciągłej. Gdy zasilimy (załączymy) przekaźnik kontrolny podczas występowania stanu awaryjnego przekaźnik wyjściowy pozostanie otwarty.

Zanik, zmiana kolejności i asymertia	Kontrola wartości minimalnej i maksymalnej napięcia
1: Faza L1	1: Wartość graniczna maks.
2: Faza L2	2: Histereza
3: Faza L3	3: Wartość graniczna min.
4: Wartość graniczna asymetrii	4: Fazy L1, L2, L3
5: Histereza	5: Przekaźnik
6: Przekaźnik	6: Opóźnienie zadziałania (Tt)
7: Opóźnienie zadziałania (Tt)	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wybór napięcia znamionowego	208, 220, 380, 400, 415, 440, 480 V
Opóźnienie alarmu	0,2 s
Opóźnienie przy starcie	0,5 s
Opóźnienie po przekr. nastawy	0,1-10s

Wyjście	Przekaźnik
Obciążalność wyjścia	5A, 250V AC/DC
Napięcie zasilania	3 x 208-480V AC

Stopień ochrony: zaciski	IP20
Stopień ochrony: obudowa	IP30
Min. temperatura pracy	-20 °C
Max. temperatura pracy	50 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Masa	80 g
Dopuszczenia	CSA, GL, RoHS, UL









