

OPTIMA

3100.4026

Listwa Optima 26 mm EPDM



- Kąt reakcji 180 stopni
- Czułość 7,5mm
- Łatwy montaż
- IP69K
- -20 °C do +55 °C

OPIS PRODUKTU

Optima to nowa generacja listew przyciskowych mających na celu uproszczenie instalacji listw bezpieczeństwa.

W celu uzyskania optymalnej czułości, kąt reakcji listew Optima został wydłużony do pełnych 180° i w połączeniu z powierzchniami styku znajdującymi się w podstawie, Optima reaguje niezwykle szybko, nacisk zaledwie 7,5 mm lub 14 mm przy prędkości 200 mm / s.

Wtopiony przewód miedziany w dwóch oddzielnych warstwach gumy przewodzącej, tworzy wspólnie z opornikiem obwód zamknięty. Gdy oddzielone od siebie warstwy zostaną ściśnięte, następuje zwarcie wykryte przez moduł sterujący, który w konsekwencji otwiera swoje wyjścia bezpieczeństwa. W podobny sposób reaguje moduł sterujący przy przerwie w obwodzie.

Kilka listw przyciskowych może być łatwo połączonych szeregowo i możliwe jest podłączenie do 100 m listw bezpieczeństwa do jednego kontrolera.

Listwa dostępna jest w kilku rozmiarach, aby lepiej dopasować do różnych rodzajów bram i drzwi.


Właściwości chemiczne		
Ciecz	Odporność:	
	EPDM	Nitryl
Woda	Bardzo dobra	Bardzo dobra
Kwasy (rozwodnione)	Słaba	Dobra
Rozpuszczalniki	Słaba	Dobra
Oleje	Słaba	Dobra
Benzyna	Słaba	Dobra
Ozon	Bardzo dobra	Słaba

Download

Instrukcje		
Opis	Format pliku	
Katalog Optima	PDF	Pobierz
Broszura	PDF	Pobierz
Instrukcja montażu	PDF	Pobierz

Wymiary

Listwa 3100.4026




Listwa 3100.4026D




Listwa 3100.4043



Listwa 3100.4043D



Listwa 3100.4053



Montaż



1.
Utnij listwę na żądaną długość.
Całkowita długość listwy przyciskowej minus 14 mm na zatyczki boczne (po 7 mm na każdą).



2.
Przygotowanie profilu.
Naciąć 9 mm z obu stron listwy (część listwy - kompensacyjna) bardzo blisko górnej krawędzi listwy z przewodzącą gumą w środku. Zrobić cięcie równoległe w listwie około 4 mm powyżej poprzednich nacięć i odciąć wystające kawałki.



3.
Skracanie podstawy listwy w celu dostosowania jej długości do szyny o profilu C.
Naciąć 14 mm z prawej i lewej strony podstawy listwy bardzo blisko krawędzi listwy z przewodzącą gumą w środku. Usunąć wystające kawałki.



4.
Przygotowanie połączenia.
Nacisnąć listwę i umieścić w niej niebieski element montażowy. Delikatnie wcisnąć element montażowy 7 mm włąb profilu.



5.
Przygotowanie zatyczki z kablem.
Delikatnie rozgiąć igielki w zatyczce (1-2 mm względem siebie), aby można było swobodnie wsunąć pomiędzy zatopione przewody miedziane w listwie.



6.
Dopasowanie zatyczki z kablem.
Włożyć zatyczkę w listwę tak, aby igielki miały kontakt z przewodami miedzianymi. W trakcie wykonywania tej czynności lekko ścisnąć czło profilu. Wcisnąć zatyczkę na listwę tak, aby jej profil przylegał całkowicie do listwy.



7.
Przykręcanie zatyczki z kablem.
Wkręcić śruby w odpowiednie otwory w zatyczce i dokręcać je stopniowo, na przemian. Podczas dokręcania, można zauważyć, że element montażowy znajdujący się wewnątrz listwy jest wyciągany w kierunku zatyczki. Śruby należy dokręcać do oporu.



8.
Dopasowanie zatyczki uszczelniającej.
Wcisnąć zatyczkę uszczelniającą (w celu uszczelnienia listwy kompensacyjnej) w rowki w zatyczce z kablem tym samym zamykając profil.



9.
Klejenie zatyczki uszczelniającej.
Podwinąć zatyczkę uszczelniającą i nałożyć na nią cienką warstwę kleju. Przytrzymać uszczelkę przez około 10 sek., aby stworzyć szczelną izolację.



10.
UWAGA!
W celu przeprowadzenia montażu z drugiej strony listwy, powtórzyć kroki od 2 do 9.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia

CE, TÜV NORD

Maks. długość listwy podłączona do przekaźnika	100 m
Maks. ilość listew przyciskowych podłączonych do przekaźnika	10 szt
Materiał	EPDM
Max. temperatura pracy	50 °C
Min. temperatura pracy	-10 °C
Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69K
Wysokość	33 mm
Zgodność z	EMC, LVD, MD

