

NE2 CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE

NE2T30R-J

Czujnik fotoelektryczny barierowy 30 m złącze M12

- Kabel zasilający lub obrotowe złącze M12
- Dwa wyjścia w jednej fotokomórce: NPN i PNP
- Długi dystans wykrywania
- IP67



OPIS PRODUKTU

NE2 firmy Takex Takenaka Electronic Industrial to seria standardowych czujników optycznych pasujących do większości aplikacji. Czujniki optyczne mają takie same wymiary bez względu na technikę wykrywania. Jako połączenie można wybrać kabel albo obrotowe złącze M12. Do czujnika optycznego można dobrać akcesoria takie jak kątowniki i obudowy montażowe oraz maski ochronne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	0,5 ms
Dopuszczenia	CE
Funkcja	Załącz, gdy jasno/ciemno
Max. napięcie DC	24 V
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. napięcie DC	12 V
Min. temperatura pracy	-25 °C
Pobór mocy (max)	0,022 A
Podłączenie elektryczne	Złącze M12 4-pinowe
Prąd wyjściowy max.	0,1 A
Przełącznik załącz gdy jasno / załącz gdy ciemno	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia czujnika	Barierowy
Typ światła	LED czerwony

Wyjście	NPN, PNP
Zakres detekcji	30000 mm
Zasięg min	0 mm

