

PRZETWORNIK, CZĘSTOTLIWOŚĆ 0-20 KHZ, WYJŚCIE: 2 X PRZEKAŹNIK

LR10R-230

Przetwornik, częstotliwość 0-20 kHz, wyjście: 2 x przełącznik, zasilanie 230 V AC

- 16 zakresów częstotliwości do wyboru
- Potrójna izolacja galwaniczna
- 2 przełączniki na wyjściu



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE
Impedancja napięcia wejściowego	50 kΩ
Impedancja PNP/NPN	10 kΩ Max. 28 V DC
Napięcie wejścia max.	50 V
Napięcie zasilania V AC	230 V AC
Powtarzalność	<0,3 %
Poziom napięcie	1=>3 V, 0=<1,5 V
Poziom NPN	1=<6 V, 0=>15 V
Poziom PNP	1=>15 V, 0=<6 V
Współczynnik temperatury	<0,01 %/°C
Zakres temperatur do	60 °C
Zakres temperatur od	-20 °C
Zasilanie do czujnika	24 V DC max. 25 mA

