OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

KONTROLA ZASILANIA 3-FAZOWEGO MWG

84873022
MWG 208....480VAC



- Kontrola zaniku (U < 0,7 x Un) i kolejności faz (przy regeneracji do 70%)
- Uniwersalny zakres napięć od 3 x 208 do 3 x 480 VAC
- Zasilanie bezpośrednio z kontrolowanych faz
- Szerokość 17.5 mm na szynę DIN

OPIS PRODUKTU

Przekaźnik wykrywa zmianę kolejności faz (U< 0,7xUn) i zanik fazy również przy regeneracji napięcia do 70%. Nastawa napięcia nominalnego sieci Un jest „zatwierdzana" w momencie załączania przekaźnika do sieci. Zmiana tej nastawy podczas pracy spowoduje jedynie miganie diody LED lecz nie będzie miała wpływu na pracę przekaźnika. Przełączenie przełącznika napięcia sieci w pozycję wyjściową (z momentu zasilenia przekaźnika) spowoduje powrót diody do pracy ciągłej. Gdy zasilimy (załączymy) przekaźnik kontrolny podczas występowania stanu awaryjnego przekaźnik wyjściowy pozostanie otwarty.

Kontrola zaniku i kolejności faz
1: Faza L1
2: Faza L2
3: Faza L3
4: Przekaźnik

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wybór napięcia znamionowego	208, 220, 380, 400, 415, 440, 480 V
Opóźnienie przy starcie	0,5 s
Opóźnienie po przekr. nastawy	0,2 s

Wyjście	Przekaźnik
Obciążalność wyjścia	5A, 250V AC/DC
Napięcie zasilania	3 x 208-480V AC

Stopień ochrony: zaciski	IP20
Stopień ochrony: obudowa	IP30
Min. temperatura pracy	-20 °C
Max. temperatura pracy	50 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Masa	80 g
Dopuszczenia	CSA, GL, RoHS, UL

