OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

3-FAZOWY PRZEKAŹNIK NAD/PODNAPIĘCIOWY M3US

84873222
PRZEK. KONTR. M3US 208-480VAC

- Kontrola fazy napięcia sieciowego
- Szeroki zakres napięcia wejściowego
- Montaż na szynie DIN 17.5 mm
- Wskaźniki LED



OPIS PRODUKTU

Przekaźnik sterujący do monitorowania sieci trójfazowych bez przewodu neutralnego. Regulowany przełącznik z przodu do ustawiania prawidłowego napięcia w sieci trójfazowej. Pozycja przełącznika nie jest rejestrowana do momentu załączenia napięcia roboczego. Jeśli pozycja przełącznika zostanie zmieniona podczas pracy, wszystkie diody LED zaczną migać, ale produkt będzie nadal działał normalnie z napięciem ustawionym podczas ostatniego załączenia. Monitoruje spadek napięcia międzyfazowego w zakresie od -2% do -20% Un (napięcia pomiarowego) oraz wzrost napięcia w zakresie od 2% do 20% Un. Opóźnienie czasowe Tt zapobiega przełączeniu przekaźnika w przypadku chwilowych zakłóceń i jest regulowane w zakresie od 0,3 do 30 s. Zielona dioda LED (Un) sygnalizuje prawidłowe napięcie sterujące. Żółta dioda LED (R) sygnalizuje aktywne wyjście przekaźnikowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wybór napięcia znamionowego	208, 220, 380, 400, 415, 440, 480V
Dolna granica	-2 - -20%
Górna granica	2 - 20%
Opóźnienie przy starcie	0,5 s
Opóźnienie po przekr. nastawy	0,3-30s

Wyjście	2x przekaźnik
Obciążalność wyjścia	5A, 250V AC/DC
Napięcie zasilania	3 x 208-480V AC

Stopień ochrony: zaciski	IP20
Stopień ochrony: obudowa	IP30
Min. temperatura pracy	-20 °C

Max. temperatura pracy	50 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Masa	80 g
Dopuszczenia	CE, CSA, RoHS, UL







