

STEROWNIKI SILNIKÓW KROKOWYCH FULLING

M556C

Sterownik silnika krokowego - 5.6 A

- Anty-rezonans dla uzyskania optymalnego momentu,,
wyjątkowo płynnego ruchu oraz ograniczenia
nagrzewania silnika i hałasu
- Automatyczna identyfikacja silnika i automatyczna
konfiguracja parametrów dla uzyskania optymalnego
momentu
- Sterowanie mikrokrokowe do 1/256
- Tryb sterowania Puls/Kierunek
- Ochrona przed przepięciem i przeciążeniem



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość impulsów wej.	0 - 200 kHz
Masa	0,3 kg
Max. podział kroków	1/128
Napięcie zasilania	20 - 50 VDC
Prąd wyjściowy	1,8 - 5,6 A
Rezystancja izolacji	500 MΩ
Temperatura otoczenia	0 - 65 °C
Tryb sterowania	Puls/Kierunek
Wymiar obudowy	118x75,5x34 mm