

NE CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE

NET30D

Czujnik fotoelektryczny barierowy 30 m przełącznik

- Kompaktowa konstrukcja
- Zasilanie 24-240 V AC / DC
- Wyjście przełącznikowe
- IP66



OPIS PRODUKTU

Compact photoelectric sensor with very long detection distances. Available with both static output and relay output. The photoelectric sensors with relay output also have multivoltage.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	5 ms
Distance Min	0 mm
Dopuszczenia	CE
Funkcja	Załącz, gdy ciemno
Lens material	Akryl
Materiał obudowy	ABS
Max. napięcie AC/DC	240 V
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. napięcie AC/DC	24 V
Min. temperatura pracy	-25 °C
Podłączenie elektryczne	Kabel 2 m
Przełącznik załącz gdy jasno / załącz gdy ciemno	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Technologia czujnika	Barierowy

Typ światła

IR LED

Wyjście

Przełącznik

Zakres detekcji

30000 mm



