OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

NE2

Czujniki fotoelektryczne kompaktowe

NE2T30R
NE2-T30R Nadajnik i odbiornik barierowy 30 m
NPN/PNP LO/DO Kabel 2 m



- Zasilanie 12...24 V DC
- Podwójne wyjście sygnałowe PNP i NPN z wyborem logiki LO/DO
- Wyprowadzenie kablowe 2 m lub obrotowe złącze M12/4
- Automatyczne zapobieganie wzajemnym zakłóceniom dwóch sąsiadujących czujników refleksyjnych lub dyfuzyjnych
- IP67

OPIS PRODUKTU

NE2 firmy Takex Takenaka Electronic Industrial to seria standardowych czujników optycznych pasujących do większości aplikacji. Zasilanie są z napięcia 12...24 V DC ±10%. Czujniki NE2 mają takie same wymiary bez względu na technologię wykrywania. Dostępne są warianty z kablem 2 m z wolnymi żyłami lub z obrotowym złączem M12/4. Do czujnika optycznego można dobrać akcesoria takie jak kątowniki i obudowy montażowe oraz maski ochronne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Technologia czujnika	Barierowy
Zasięg max	30000 mm
Zasięg min	0 mm
Wyjście	NPN, PNP
Podłączenie elektryczne	Kabel 2 m
Funkcja	Załącz, gdy jasno/ciemno
Przełącznik załącz gdy jasno / załącz gdy ciemno	Tak
Typ światła	LED czerwony
Stopień ochrony IP	IP67
Czas reakcji	0,5 ms
Wyświetlacz LED	Tak
Materiał soczewki	Akryl
Materiał obudowy	Poliwęglan

Max. napięcie DC	24 V
Min. napięcie DC	12 V
Prąd wyjściowy max.	0,1 A
Pobór mocy (max)	0,039 A
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Dopuszczenia	CE

Ustawianie czułości	Tak













