

## NE2 CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE

NE2R10

Czujnik fotoelektryczny odbiciowy 1 m kabel

- Kabel zasilający lub obrotowe złącze M12
- Dwa wyjścia w jednej fotokomórce: NPN i PNP
- Długi dystans wykrywania
- IP67



### OPIS PRODUKTU

NE2 firmy Takex Takenaka Electronic Industrial to seria standardowych czujników optycznych pasujących do większości aplikacji. Czujniki optyczne mają takie same wymiary bez względu na technikę wykrywania. Jako połączenie można wybrać kabel albo obrotowe złącze M12. Do czujnika optycznego można dobrać akcesoria takie jak kątowniki i obudowy montażowe oraz maski ochronne.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Czas reakcji                                     | 0,5 ms                   |
| Dopuszczenia                                     | CE                       |
| Funkcja                                          | Załącz, gdy jasno/ciemno |
| Max. napięcie DC                                 | 24 V                     |
| Max. temperatura pracy                           | 55 °C                    |
| Min. napięcie DC                                 | 12 V                     |
| Min. temperatura pracy                           | -25 °C                   |
| Pobór mocy (max)                                 | 0,02 A                   |
| Podłączenie elektryczne                          | Kabel 2 m                |
| Prąd wyjściowy max.                              | 0,1 A                    |
| Przełącznik załącz gdy jasno / załącz gdy ciemno | Tak                      |
| Stopień ochrony IP                               | IP67                     |
| Technologia czujnika                             | Dyfuzyjny                |
| Typ światła                                      | IR LED                   |

Wyjście

PNP

Zakres detekcji

1000 mm

