

CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE Z ODDZIELNYM WZMACNIACZEM

OEM202N230A

Wzmacniacz, 230 V AC, NPN/przełącznik

- Szerokie rozproszenie, łatwa do instalacji
- Duże zakresy detekcji
- Małe całk. zatopione nadajniki-odbiorniki Ø10mm
- Zalecana do bram, myjni, wind itp., do środowisk bardzo zakurzonych




OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	65 ms
Dane wyjściowe	Przełącznik SPDT 250 V AC, obciążenie rezystancyjne 8 A i NPN 50 mA, 30 V DC
Materiał obudowy	ABS
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Napięcie zasilania AC maks.	230 V AC
Napięcie zasilania AC min.	230 V AC
Pobór mocy	2,8 W
Podłączenie elektryczne	Gniazdo 11-pinowe
Przełącznik załącz gdy jasno / załącz gdy ciemno	Tak
Ustawianie czułości	Potencjometr
Wyświetlacz LED	Napięcie zasilania: żółta dioda LED. Odbiornik aktywny: żółta dioda LED. Wyjście aktywne: żółta dioda LED

OEM202N

Matnings- spänning	ON OFF	
Ljusstråle/LED	ON OFF	
Reläutgång	ON OFF	
Transistor- utgång	ON OFF	
Invertering	ON OFF	

! - kort fördröjning av utgången vid uppstart av matningsspänningen

OEM201N
OEM202N

