

CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE Z ODDZIELNYM WZMACNIACZEM

OEM203N24AD

Wzmacniacz, 24 V AC/DC, NPN/przełącznik, funkcja czasowa

- Szerokie rozproszenie, łatwa do instalacji
- Duże zakresy detekcji
- Małe całk. zatopione nadajniki-odbiorniki Ø10mm
- Zalecana do bram, myjni, wind itp., do środowisk bardzo zakurzonych



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	65 ms
Dane wyjściowe	Przełącznik SPDT 250 V AC, obciążenie rezystancyjne 8 A i NPN 50 mA, 30 V DC
Funkcja czasowa	Opóźnienie włączenia 0-10 s Opóźnienie wyłączenia 0-10 s
Materiał obudowy	ABS
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Napięcie zasilania AC/DC maks.	24 V
Napięcie zasilania AC/DC min.	24 V
Pobór mocy	2,8 W
Podłączenie elektryczne	Gniazdo 11-pinowe
Przełącznik załącz gdy jasno / załącz gdy ciemno	Tak
Ustawianie czułości	Potencjometr
Wyświetlacz LED	Napięcie zasilania: żółta dioda LED. Odbiornik aktywny: żółta dioda LED. Wyjście aktywne: żółta dioda LED

OEM203N



