



PRZYCISKI ZATRZYMANIA AWARYJNEGO SERII Z

230300-Z

Przycisk E-Stop ES-P-Z M12-8pin 2 OSSD Left Hand
Connector Exit

- Możliwość łączenia do 30 przycisków w szeregu
- PLe
- Wskaźnik LED
- Obudowa ze stali nierdzewnej lub z poliestru
- Wyjścia bezpieczne 2 OSSD



OPIS PRODUKTU

Przyciski zatrzymania awaryjnego serii Z wykorzystują 2 wyjścia OSSD aby utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego nawet przy połączeniu szeregowym. Do jednego przekaźnika bezpieczeństwa można podłączyć w szeregu max. 30 przycisków. Można też łączyć przyciski szeregowo z innymi wyłącznikami serii Z, np. LPZ, LMZ, BMZ, BPZ, KLM-Z, KLP-Z, KL3-SS-Z i HS-Z.

Przyciski posiadają 2 wyjścia bezpieczne OSSD oraz jedno wyjście sygnalizacyjne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ATEX	Nie
Długość przewodu	0,25 m
Kategoria bezpieczeństwa	4
Maks. prąd	24Vdc 0.2A
Materiał: obudowa	Poliester
Opcje wykonania	Obudowa z LED
PL	e acc. EN ISO13849-1
Prąd minimalny	1mA
Przyłącze kabla	Złącze M12, 8-pin

SIL	3 acc. IEC62061
Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura pracy	-25°C +50°C
Wbudowana dioda LED	Tak
Zestyki	2 x OSSD, PNP