



PRZYCISKI ZATRZYMANIA AWARYJNEGO SERII Z

232301-Z
ESL(LP)-SS-Z Z-Range 2 OSSD 1 Auxiliary M12-QC 8-
Pole 250mm Flying Lead

- Możliwość łączenia do 30 przycisków w szeregu
- PLe
- Wskaźnik LED
- Obudowa ze stali nierdzewnej lub z poliestru
- Wyjścia bezpieczne 2 OSSD



OPIS PRODUKTU

Przyciski zatrzymania awaryjnego serii Z wykorzystują 2 wyjścia OSSD aby utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego nawet przy połączeniu szeregowym. Do jednego przekaźnika bezpieczeństwa można podłączyć w szeregu max. 30 przycisków. Można też łączyć przyciski szeregowo z innymi wyłącznikami serii Z, np. LPZ, LMZ, BMZ, BPZ, KLM-Z, KLP-Z, KL3-SS-Z i HS-Z.

Przyciski posiadają 2 wyjścia bezpieczne OSSD oraz jedno wyjście sygnalizacyjne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ATEX	Nie
Długość przewodu	0,25 m
Kategoria bezpieczeństwa	4
Maks. prąd	24Vdc 0.2A
Materiał: obudowa	Stal nierdzewna 316
Opcje wykonania	Obudowa z LED i osłoną
PL	e acc. EN ISO13849-1
Prąd minimalny	1mA
Przyłącze kabla	Złącze M12, 8-pin

SIL	3 acc. IEC62061
Stopień ochrony IP	IP69K
Temperatura pracy	-25°C +50°C
Wbudowana dioda LED	Tak
Zestyki	2 x OSSD, PNP