OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

DATALOGIC - CBX 100

93A301067
CBX100 CONNECTION BOX COMPACT

- Szybkie i łatwe podłączenie czytnika kodów kreskowych
- Opcja funkcji kopii zapasowej
- Interfejs ID-NET™



OPIS PRODUKTU

Skrzynka przyłączeniowa CBX 100 ułatwia instalację czytników kodów kreskowych 1D i 2D firmy Datalogic. Opcjonalnie dostępny jest moduł pamięci zapasowej BM100 z funkcją resetowania.

CBX100 współpracuje z czytnikami Datalogic serii 2K, 4K, 6K, 8K oraz Matrix.

ID-NET™ jest dedykowanym szybkim interfejsem komunikacyjnym między czytnikami kodów kreskowych. Osiąga do 1 Mbit/s i jest standardowo zintegrowany ze wszystkimi modułami CBX i Quick Link. Uzupełnia podstawowy interfejs komunikacyjny i umożliwia konfigurację stacji z wieloma czytnikami: do 16 urządzeń odczytujących różne strony tego samego obiektu. Można również utworzyć wiele niezależnych stacji z pojedynczymi czytnikami, łącznie do 32 urządzeń odczytujących obiekty w poszczególnych stacjach.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Masa	380 g
Max. napięcie DC	30 V
Max. temperatura pracy	50 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. napięcie DC	10 V
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. temperatura składowania	-20 °C
Pobór mocy	2,5 W
Stopień ochrony IP	IP65

CBX100




Figure A

① Indicator LEDs
② Cover Screws (2)
③ Compression Connectors (4)
④ 25-pin Device Connector



Figure B

① Power switch (ON/OFF)
② Auxiliary Port Connector
③ Mounting Holes (2)
④ ID-NET™ Termination Resistance Switch
⑤ Indicator LEDs
⑥ Backup Module Connector
⑦ Spring Clamp Terminal Blocks
⑧ RS485 Termination Resistance Switch
⑨ Power Source Selector
⑩ Shield to Protection Earth Selector
⑪ Chassis Grounding Selector



CBX100



Figure A

① Indicator LEDs
② Cover Screws (2)
③ Compression Connectors (4)
④ 25-pin Device Connector



Figure B

① Power switch (ON/OFF)
② Auxiliary Port Connector
③ Mounting Holes (2)
④ ID-NET™ Termination Resistance Switch
⑤ Indicator LEDs
⑥ Backup Module Connector
⑦ Spring Clamp Terminal Blocks
⑧ RS485 Termination Resistance Switch
⑨ Power Source Selector
⑩ Shield to Protection Earth Selector
⑪ Chassis Grounding Selector

