

## CZUJNIKI INDUKCYJNE Ø6.5

Seria AH

AH1/AP-1A

Czujnik ind. Ø6.5 Sn=1,5mm PNP NO kabel 2m

- Sn = 1.5 - 4.0 mm
- Wskaźnik LED
- Kabel lub złącze M8 lub M12



### OPIS PRODUKTU

Czujniki indukcyjne z serii AH charakteryzują się zakresem wykrywania 1,5 - 4mm. Dostępne są wersje z kablem lub ze złączem M8 lub M12.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Częstotliwość przełączania | 5000 Hz             |
| Materiał obudowy           | Stal nierdzewna 303 |
| Max. temperatura pracy     | 70 °C               |
| Min. temperatura pracy     | -25 °C              |
| Montaż                     | Płaski              |
| Napięcie zasilania         | 10-30 V DC          |
| Podłączenie elektryczne    | Kabel 2 m           |
| Prąd wyjściowy max.        | 200 mA              |
| Rozmiar                    | Ø6,5                |
| Stopień ochrony IP         | IP67                |
| Typ czujnika               | Indukcyjny          |
| Wskaźnik LED               | Tak                 |
| Wyjście                    | PNP NO              |
| Zakres detekcji            | 1,5 mm              |