

## SILNIKI SERWO SERII SMC - 1500W

Zasilanie 230VAC

SMC130D-0150-20VAK-5LSP

Silnik o mocy 1500W z enkoderem absolutnym

- Moment znamionowy 7,16Nm
- Maksymalny chwilowy moment znamionowy 21,5Nm
- Obroty znamionowe 2000RPM
- Stopień ochronny obudowy to IP65, od strony osi silnika IP54
- Moment bezwładności wirnika 15,95 kg\*cm<sup>2</sup>



### OPIS PRODUKTU

Poniżej przedstawiamy legendę jak zidentyfikować kod serwa na przykładzie SMC60S-0020-30MAK-5LSU

SMC	Rodzina serw SMC
60	Rozmiar obudowy wyrażony w mm
S	S = wersja z obniżonym momentem bezwładności D = standardowy moment bezwładności
0020	Oznacza moc nominalną: 0020 = 20x10(W) 0040 = 40x10(W) ...
30	Oznacza obroty nominalne: 10 = 10x100(rpm) 20 = 20x100(rpm) 30 = 30x100(rpm)
M	Typ zastosowanego enkodera: M = absolutny enkoder magnetoelektryczny jednoobrotowy o rozdzielczości 17bitów Q = absolutny enkoder magnetoelektryczny wieloobrotowy o rozdzielczości 16bitów V = enkoder optyczny jednoobrotowy o rozdzielczości 23bitów Y =: absolutny enkoder optyczny wieloobrotowy o rozdzielczości 16bitów
A	Może przyjąć wartość A oznacza to wersję bez hamulca Może przyjąć wartość B oznacza wersję z hamulcem
K	Rodzaj wałka wyjściowego K = wyjście na wpust pryzmatyczny A = wyjście z gładkim wałkiem
5	Liczba pól, może przyjąć wartość 4 lub 5
L	Napięcie znamione: L= 230VAC H=380VAC
S	Wersja silnika

U

Rodzaj podłączenia silnika:

U = przewody

Q = złącze AMP17

P = złącza:

HFO21 dla zasilania faz

HFO18 dla połączenia enkodera

Typowy czas realizacji dla produktów których nie ma na stanie magazynowym to 3-4 tygodnie.

;

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>6705_Power (W)</b>	1500
<b>Długość</b>	163,5 mm
<b>Dostawca</b>	Kinco
<b>Liczba pól</b>	5
<b>Moc</b>	1500 W
<b>Moment nominalny</b>	7160 mNm
<b>Prąd znamionowy</b>	7,7 A
<b>Prędkość nominalna</b>	2000 rpm
<b>Sprężenie zwrotne (typ enkodera)</b>	Absolutny
<b>Średnica wałka</b>	22 mm