

EM-314

Sterownik 2-fazowych silników krokowych

EM-314

Sterownik 2-fazowego silnika krokowego, 12-24V DC, 6A

- 12-24 V DC, 6 A
- Sterowanie mikrokrokowe 1, 1/2, 1/4.....1/64
- Możliwość zaprogramowania 4 sekwencji jazdy (kierunek, częstotliwość, liczba kroków)
- Rampa przyspieszania/hamowania
- Kompaktowa budowa, montaż na szynie DIN



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dostawca	Electromen
Masa	100 g
Montaż	szyna DIN
Napięcie zasilania	12-24 V DC
Odpowiedni silnik	Krokowy
Rodzaj sterowania	Prędkość, Kierunek, Moment, Pozycja, Soft start/stop
Sygnał niski - logiczne 0	<1V = OFF
Sygnał wysoki - logiczne 1	>4V = ON
Temperatura pracy	0°C...+50°C
Wymiary dł x sz x wy	87x72.5x25 mm mm
Zakres ustawień prądu	0.1-6 A
Zakres ustawień prądu	0.1-6 A (krok 0.1 A)

