

MODUŁY ROZSZERZEŃ DO MILLENIUM 3

88970215

M3 rozszerzenie XR06R 12VDC

- Zasilane wewnętrzną magistralą
- MODBUS Master lub Slave
- Rozszerzenia analogowe lub binarne
- Rozszerzenia dla spec. aplikacji



OPIS PRODUKTU

Dzięki modułom rozszerzeń, liczbę wejść/wyjść modułu logicznego można łatwo i szybko dostosować do aktualnych potrzeb. Przy maksymalnej rozbudowie, masz dostęp do 30 wejść i 20 wyjść. W zależności od wybranego modułu podstawowego, możesz uzyskać wyjścia przekaźnikowe i tranzystorowe w tej samej jednostce rozszerzonej. Moduły XR można stosować razem z modułami komunikacji sieciowej XN05 i XN06.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ilość wejść	4
Ilość wyjść	2
Napięcie zasilania	12 V DC
Logiczna 1, napięcie graniczne I5 - IG	7 V
Logiczne 0, napięcie graniczne I5 - IC	3 V
Max. napięcie przełączania	250 V AC
Szerokość	35,5 mm
Głębokość	57,5 mm
Wysokość	90 mm
Min. temperatura pracy	-20 °C
Max. temperatura pracy	70 °C
Dopuszczenia	CE, CSA, RoHS, UL



