

## CZUJNIK PODCIŚNIENIA

Seria PSD

PSD100CPNP

Czujnik Podciśnienia 10..101,3 kPa 1xPNP 1x1..5 V  
G1/8

- Czujnik PNP lub 1-5V
- Czytelna informacja wizualna
- Do panelowego lub wolnostojącego montażu



### OPIS PRODUKTU

Nowa seria czujników podciśnienia PSD to kompaktowe urządzenie z czytelnym wyświetlaczem.

PSD jest bardzo łatwy w konfiguracji i uzyskaniu wyników pomiaru, ponieważ jest dostarczany zarówno z analogowym sygnałem 1-5 V i PNP NO / NC, jak również z ręczną regulacją, przy pomocy przycisków.

Można łatwo zamontować PSD w aplikacji, mając uchwyt kątowy do pionowej lub poziomej pozycji lub zestaw montażowy do montażu panelowego.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Długość</b>                  | 23,9 mm                           |
| <b>Masa</b>                     | 45 g                              |
| <b>Montaż</b>                   | Poziomy, Montaż panelowy, Pionowy |
| <b>Napięcie zasilania DC</b>    | 24 V DC                           |
| <b>Stopień ochrony IP</b>       | IP40                              |
| <b>Szerokość</b>                | 30 mm                             |
| <b>Temperatura otoczenia do</b> | 50 °C                             |
| <b>Temperatura otoczenia od</b> | 0 °C                              |
| <b>Wysokość</b>                 | 30 mm                             |