

CZUJNIK PRZEPŁYWU ORAZ CIŚNIENIA

Seria PR03

PR030103P2

Czujnik ciśnienia i przepływu 0..100 l/min

- Rozwiązanie z wyświetlaczem
- Sygnał PNP oraz analogowy 4..20 mA (opcjonalnie 1..5 V)
- Zakres ciśnienia od 0,9 bar do 8 lub 10 bar
- Do przefiltrowanego powietrza oraz niekorozyjnych i niepalnych gazów



OPIS PRODUKTU

Prezentujemy czujnik do zarówno pomiaru przepływu jak i ciśnienia. Posiada on trójkolorowy wyświetlacz (z kolorami: czerwonym, zielonym i pomarańczowym). Ma on wyjście komunikacyjne RS485.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. zakresu ciśnienia	8 bar
Medium	Przefiltrowane powietrze oraz niekorozyjne i niepalne gazy
Min. zakresu ciśnienia	0,9 bar
Podłączenie	R1/4"
Przepływ maksymalny	100 l/min
Stopień ochrony IP	IP40
Wyjście	4–20 mA, PNP
Wyświetlacz	4 cyfry, 3 kolory (czerwony, zielony, pomarańczowy), LCD
Zakres temperatur do	50 °C
Zakres temperatur od	0 °C