

SG-M-CB

Listwa łączeniowa czujników mutingu

SG-M-CB
 95ASE2500 Listwa łączeniowa mutingu

- Szybkie podłączenie
- Złącza M12
- Dla mutingu X, L oraz T



OPIS PRODUKTU

Listwa łączeniowa mutingu typu SG-M-CB służy do szybkiego połączenia czujników mutingu z kurtyną lub barierą świetlną bezpieczeństwa za pomocą złącz M12. Na obudowie znajdują cztery gniazda M12, do których można podłączyć dwa lub cztery czujniki mutingu, w zależności od aplikacji. Diody LED na obudowie listwy wskazują status każdego czujnika mutingu. Listwę SG-M-CB najlepiej zamontować bezpośrednio na obudowie kurtyny lub bariery, ew. na profilu do którego przymocowana jest dana kurtyna lub bariera. Opcjonalny zestaw SG-M-CB-KIT zawiera dodatkowo komplet elementów montażowych: wkrętów, podkładek dystansowych i nagwintowanych podkładek wsuwanych w szczelinę na obudowie kurtyny lub bariery z rodziny SG. Gniazda M12 są kompatybilne z wtykami czujników na ramionach mutingu z rodziny SG-M.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	Plastikowy
Max. temperatura pracy	55 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura pracy	-10 °C
Min. temperatura składowania	-25 °C
Stopień ochrony IP	IP65
Wymiary	155 x 29.5 x 22 mm



