

PRZETWORNIK 0(4) - 20mA Z PRZEKAŹNIKIEM NA WYJŚCIU

FCD25

Przetwornik 0(4) - 20 mA z przekaźnikiem na wyjściu

- 2 x przekaźnik na wyjściu
- Dla 0(4) - 20 mA
- Zasilanie 24 V DC



OPIS PRODUKTU

wyłącznik krańcowy do monitorowania sygnałów prądowych, np. z przetworników 2-przewodowych z wyjściem 4-20 mA lub innych urządzeń z wyjściem prądowym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE
Input	70 Ω
Liczba cyfr	3 siffer
Masa	200 g
Max. temperatura pracy	50 °C
Min. temperatura pracy	-15 °C
Montaż	Szyna TS35
Napięcie zasilania	24 V DC
Napięcie zasilania DC max.	26 V DC
Napięcie zasilania DC min.	22 V DC
Numeric Color	Czerwony
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	36 mm
Wejścia analogowe	0-20mA /4-20mA

