OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

ELEKTRONICZNE PRZEKAŹNIKI PRZECIĄŻENIOWE RTE

RTE40.40

- 3 wersje (dla zakresu prądowego 0,825 – 600A)
- Znamionowe napięcie pracy 1000V @50/60 Hz
- Zabezpieczenie termiczne (do 6 termistorów PTC połączonych szeregowo)
- Funkcja testowania
- Reset ręczny, automatyczny lub zdalny



OPIS PRODUKTU

Przekaźniki te służą do ochrony silników. Możemy je stosować razem ze stycznikami serii GH15 i GH. Przekaźniki mają wbudowane zabezpieczenie przed zanikiem faz i asymetrią napięć między fazami. Dodatkową ochronę silnika stanowi zabezpieczenie termistorowe. Montaż przekaźnika jest możliwy bezpośrednio na styczniku lub osobno. Urządzenie posiada sygnalizację stanu pracy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

6092_Nominal voltage (V AC)	1000
Prąd maksymalny	40 A
Prąd minimalny	8,25 A
Znamionowe napięcie izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	8 kV