

ELEKTRONICZNE PRZEKAŹNIKI PRZECIĄŻENIOWE RTE

RTE160.160

- 3 wersje (dla zakresu prądowego 0,825 – 600A)
- Znamionowe napięcie pracy 1000V @50/60 Hz
- Zabezpieczenie termiczne (do 6 termistorów PTC połączonych szeregowo)
- Funkcja testowania
- Reset ręczny, automatyczny lub zdalny



OPIS PRODUKTU

Przełączniki te służą do ochrony silników. Możemy je stosować razem ze stycznikami serii GH15 i GH. Przełączniki mają wbudowane zabezpieczenie przed zanikiem faz i asymetrią napięć między fazami. Dodatkową ochronę silnika stanowi zabezpieczenie termistorowe. Montaż przełącznika jest możliwy bezpośrednio na styczniku lub osobno. Urządzenie posiada sygnalizację stanu pracy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nominal voltage	1000
Prąd maksymalny	160 A
Prąd minimalny	33 A
Znamionowe napięcie izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	8 kV