

CZUJNIK PODCIŚNIENIA

Seria PSP

PSP100LM5

Czujnik Podciśnienia 0..-1 bar

- Czujnik PNP
- Regulowana histereza
- Dwie możliwości montażu



OPIS PRODUKTU

Czujnik PSP100 posiada wyjście PNP, z możliwością do regulacji histerezą i progami dla optymalnej pracy. Można go zamocować przez gwint G1/8 lub płytkowo. Czujnik ma zwartą konstrukcję.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	50 mm
Masa	67 g
Materiał	Aluminium, Poliamid
Montaż	Płytko
Napięcie zasilania DC	24 V DC
Stopień ochrony IP	IP50
Szerokość	15 mm
Temperatura otoczenia do	50 °C
Wysokość	25 mm

