

## CZUJNIK PODCIŚNIENIA

Seria PSD

PSD100CPNP  
Czujnik Podciśnienia 10..101,3 kPa 1xPNP 1x1..5 V  
G1/8

- Czujnik PNP lub 1-5V
- Czytelna informacja wizualna
- Do panelowego lub wolnostojącego montażu



### OPIS PRODUKTU

Nowa seria czujników podciśnienia PSD to kompaktowe urządzenie z czytelnym wyświetlaczem.

PSD jest bardzo łatwy w konfiguracji i uzyskaniu wyników pomiaru, ponieważ jest dostarczany zarówno z analogowym sygnałem 1-5 V i PNP NO / NC, jak również z ręczną regulacją, przy pomocy przycisków.

Można łatwo zamontować PSD w aplikacji, mając uchwyt kątowy do pionowej lub poziomej pozycji lub zestaw montażowy do montażu panelowego.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Długość</b>	23,9 mm
<b>Masa</b>	45 g
<b>Montaż</b>	Poziomy, Montaż panelowy, Pionowy
<b>Napięcie zasilania DC</b>	24 V DC
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP40
<b>Szerokość</b>	30 mm
<b>Temperatura otoczenia do</b>	50 °C
<b>Wysokość</b>	30 mm