
OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DLA POWIETRZA

Seria 982R

982R.62
Róznicowy Przetwornik Cisniania 0..1 mbar



- Zakres ciśnienia obejmujące warianty od 0 .. 1 mbar do 0 .. 1000 mbar
- Sygnał 4..20 mA lub 0..10 V
- Końcówkę zakresu ciśnienia można zredukować do 50% jego wartości pełnej skali ustawionej fabrycznie za pomocą jednego przycisku
- Piezorezystywny przetwornik ciśnienia

OPIS PRODUKTU

Przetworniki różnicy ciśnień serii 982R to używany do pomiaru różnicy ciśnień, nadciśnienia i podciśnienia. Zapewniają jeden regulowany zakres ciśnienia i jeden sygnał wyjściowy.
Minimum zamówieniowe produktu to 60 sztuk.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Błąd liniowości	≤ 0,5 FS , min. 1 Pa
Konfigurowalny zakres ciśnienia	0..1 mbar
Materiał korpusu	ABS
Max temperatura otoczenia	70°C
Max. ciśnienie pracy	600 mbar
Medium	Powietrze lub niepalne i nieagresywne gazy
Napięcie zasilania	18..30 VAC / VDC (wyłącznie VDC dla wersji 2-żyłowej 4..20 mA)
Podłączenie	Dwie plastykowe rurki o średnicy zewnętrznej Φ6 mm
Połączenie elektryczne	Wtyczka M12 (4-piny) lub końcówki sprężynowe
Signał wyjściowy	Standardwo 4..20 mA lub 0..10 V. Inne opcje na żądanie.

