

CZUJNIK CIŚNIENIA Z PORTEM POD MANOMETR

Serie PSM..AM i PSP..AM

PSM10NTAM

Czujnik Cisnienia 1..10 bar G1/4

- Prąd i napięcie styków: 6(2)A/250V AC
- Rodzaj styków: SPDT (Uniwersalny)
- Port do wręczenia manometru
- Możliwe zakresy nastaw od 0,2..2 bar do 50..300 bar




OPIS PRODUKTU


Czujnik ciśnienia marki Eletrotec. Jego konstrukcja pozwala na zamontowanie w nim manometru, który można obserwować, zamiast wyświetlacza obecnego w droższych modelach czujników ciśnienia. Zastosowany w produkcie styk w zależności od podłączenia, może być zarówno zwierny jak i rozwierny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja	Uniwersalny
Materiał membrany	HNBR (kautczuk nitrylowy)
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Max. zakresu nastawy ciśnienia	10 bar
Min. zakresu nastawy ciśnienia	1 bar
Odchylenie maksymalne	±0,4 bar przy 25°C
Podłączenie	Procesowe: G1/4 ; Manometryczne: G1/4"
Stopień ochrony IP	IP65



WYSIŁEK	DIMENCJE			
WYSIŁEK	A	B	C	D
PSM 10 NT AM				10, 1/4"
PSM 10 NT AM	100,2	58	30	brutto
PSM 10 NT AM				10, 1/4"
PSM 10 NT AM				brutto
PSP 100 NT AM	114,2	70	30	10, 1/4"
PSP 100 NT AM				brutto



WYSIŁEK	DIMENCJE			
WYSIŁEK	A	B	C	D
PSM 10 NT AM				10, 1/4"
PSM 10 NT AM	100,2	58	30	brutto
PSM 10 NT AM				10, 1/4"
PSM 10 NT AM				brutto
PSP 100 NT AM	114,2	70	30	10, 1/4"
PSP 100 NT AM				brutto

