

CZUJNIK CIŚNIENIA Z PORTEM POD MANOMETR

Serie PSM..AM i PSP..AM

PSM100NTAM

Czujnik Cisnienia 10..100 bar G1/4

- Prąd i napięcie styków: 6(2)A/250V AC
- Rodzaj styków: SPDT (Uniwersalny)
- Port do wręczenia manometru
- Możliwe zakresy nastaw od 0,2..2 bar do 50..300 bar




OPIS PRODUKTU


Czujnik ciśnienia marki Eletrotec. Jego konstrukcja pozwala na zamontowanie w nim manometru, który można obserwować, zamiast wyświetlacza obecnego w droższych modelach czujników ciśnienia. Zastosowany w produkcie styk w zależności od podłączenia, może być zarówno zwierny jak i rozwierny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja	Uniwersalny
Materiał membrany	HNBR (kautczuk nitrylowy)
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Max. zakresu nastawy ciśnienia	100 bar
Min. zakresu nastawy ciśnienia	10 bar
Odchylenie maksymalne	±3 bar przy 25°C
Podłączenie	Procesowe: G1/4 ; Manometryczne: G1/4"
Stopień ochrony IP	IP65



WYSIŁEK	CIŚNIENIE	A	B	C	D
PSM 100 NT AM	100	100	100	100	100
PSM 100 NT AM	100	100	100	100	100
PSM 100 NT AM	100	100	100	100	100
PSM 100 NT AM	100	100	100	100	100
PSM 100 NT AM	100	100	100	100	100



WYSIŁEK	CIŚNIENIE	A	B	C	D
PSM 100 NT AM	100	100	100	100	100
PSM 100 NT AM	100	100	100	100	100
PSM 100 NT AM	100	100	100	100	100
PSM 100 NT AM	100	100	100	100	100
PSM 100 NT AM	100	100	100	100	100

