

## ELEKTRONICZNY CZUJNIK CIŚNIENIA Z CERAMICZNYM ELEMENTEM POMIAROWYM

Seria EPS02

EPS02B10APANR14

Czujnik Ciśnienia 0..10 bar NO PNP

- Sygnał PNP lub NPN
- Możliwe zakresy nastaw od 0..2 bar do 0..400 bar
- Podłączenie elektryczne przez wtyczkę DIN (43650)



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Czas odpowiedzi                | < 0.5 ms            |
| Funkcja                        | NO                  |
| Materiał korpusu               | Aluminium anodowane |
| Materiał podłączenia           | Stal                |
| Materiał uszczelnienia         | NBR                 |
| Max. temperatura medium        | 80 °C               |
| Max. zakresu nastawy ciśnienia | 10 bar              |
| Min. temperatura medium        | -20 °C              |
| Min. zakresu nastawy ciśnienia | 0,4 bar             |
| Podłączenie                    | G 1/4 BSPP          |
| Stopień ochrony IP             | IP65                |
| Sygnał wyjściowy               | PNP                 |

