

## CZUJNIK PRZEPŁYWU

Model MR1K-

MR1K-010GM020

Czujnik Przepływu 2..20 l/min G3/8

- Dla cieczy i powietrza/gazów o ciśnieniu do 200 bar
- Przepływ dla wody 0,4 do 60 l/min
- Odporność na brud



### OPIS PRODUKTU

Model MR1K jest czujnikiem przepływu dla cieczy i powietrza / gazów. Jego konstrukcja jest kompaktowa i wytrzymała. Możliwe są wykonania specjalne np. wersja do wysokiego ciśnienia 500 bar. Domyślnym medium dla produktu jest woda, ale możliwe są na życzenie wersje do gazów, olei lub innych mediów.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Lepkość max.            | 30 cSt              |
| Lepkość min.            | 1 cSt               |
| Masa                    | 1,3 kg              |
| Materiał obudowy        | Mosiądz niklowany   |
| Materiał sprężyny       | Stal nierdzewna 301 |
| Materiał sworznia/śruby | Mosiądz             |
| Materiał uszczelnienia  | NBR                 |
| Max. napięcie AC        | 120 V               |
| Max. obciążenie         | 50 VA               |
| Max. zakresu ciśnienia  | 200 bar             |
| Max. zakresu przepływu  | 20 l/min            |
| Min. zakresu przepływu  | 2 l/min             |
| Przepływ maksymalny     | 30 l/min            |
| Stopień ochrony IP      | IP65                |

