

CZUJNIKI INDUKCYJNE MINIATUROWE M5

AD1/AP-1F

Czujnik indukcyjny M5 Sn 0,8mm PNP NO złącze M8
długa obudowa

- Sn = 0.8 - 1.5 mm
- Wskaźnik LED
- Kabel lub złącze M8
- Stal nierdzewna



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość przełączania	5000 Hz
Masa	4 g
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 303
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Montaż	Płaski
Napięcie zasilania	10-30 V DC
Podłączenie elektryczne	Złącze M8 3-pinowe
Prąd wyjściowy max.	100 mA
Rozmiar	M5
Stopień ochrony IP	IP67
Typ czujnika	Indukcyjny
Wskaźnik LED	Tak
Wyjście	PNP NO
Zakres detekcji	0,8 mm