

## CZUJNIKI INDUKCYJNE MINIATUROWE M5

AD1/CP-3F

Czujnik indukcyjny M5 Sn 1,5mm PNP NC złącze M8  
długa obudowa

- Sn = 0.8 - 1.5 mm
- Wskaźnik LED
- Kabel lub złącze M8
- Stal nierdzewna



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Częstotliwość przełączania | 5000 Hz             |
| Masa                       | 4 g                 |
| Materiał obudowy           | Stal nierdzewna 303 |
| Max. temperatura pracy     | 70 °C               |
| Min. temperatura pracy     | -25 °C              |
| Montaż                     | Płaski              |
| Napięcie zasilania         | 10-30 V DC          |
| Podłączenie elektryczne    | Złącze M8 3-pinowe  |
| Prąd wyjściowy max.        | 100 mA              |
| Rozmiar                    | M5                  |
| Stopień ochrony IP         | IP67                |
| Typ czujnika               | Indukcyjny          |
| Wskaźnik LED               | Tak                 |
| Wyjście                    | PNP NC              |
| Zakres detekcji            | 1,5 mm              |