

CZUJNIKI INDUKCYJNE Ø6.5

Seria AH

AH6/AN-3F

Czujnik ind. Ø6.5 Sn=2mm NPN NO złącze M8 krótka obudowa

- Sn = 1.5 - 4.0 mm
- Wskaźnik LED
- Kabel lub złącze M8 lub M12



OPIS PRODUKTU

Czujniki indukcyjne z serii AH charakteryzują się zakresem wykrywania 1,5 - 4mm. Dostępne są wersje z kablem lub ze złączem M8 lub M12.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość przełączania	5000 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 303
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Montaż	Płaski
Napięcie zasilania	10-30 V DC
Podłączenie elektryczne	Złącze M8 3-pinowe
Prąd wyjściowy max.	200 mA
Rozmiar	Ø6,5
Stopień ochrony IP	IP67
Typ czujnika	Indukcyjny
Wskaźnik LED	Tak
Wyjście	NPN NO
Zakres detekcji	2 mm