

CZUJNIK PODCIŚNIENIA

Seria PSP

PSP100C

Czujnik Podciśnienia 0..-1 bar G1/8

- Czujnik PNP
- Regulowana histereza
- Dwie możliwości montażu



OPIS PRODUKTU

Czujnik PSP100 posiada wyjście PNP, z możliwością do regulacji histerezą i progami dla optymalnej pracy. Można go zamocować przez gwint G1/8 lub płytowo. Czujnik ma zwartą konstrukcję.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	47 mm
Masa	22 g
Materiał	Mosiądz, Poliamid
Napięcie zasilania DC	24 V DC
Stopień ochrony IP	IP50
Szerokość	15 mm
Temperatura otoczenia do	50 °C
Temperatura otoczenia od	0 °C
Wysokość	25 mm

