

## CZUJNIKI INDUKCYJNE MINIATUROWE M5

AD1/AP-1A

Czujnik indukcyjny M5 Sn 0,8mm PNP NO kabel 2m  
długa obudowa

- Sn = 0.8 - 1.5 mm
- Wskaźnik LED
- Kabel lub złącze M8
- Stal nierdzewna



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Częstotliwość przełączania | 5000 Hz             |
| Masa                       | 30 g                |
| Materiał obudowy           | Stal nierdzewna 303 |
| Montaż                     | Zabudowany          |
| Napięcie zasilania         | 10-30 V DC          |
| Podłączenie elektryczne    | Kabel 2 m           |
| Prąd wyjściowy max.        | 100 mA              |
| Rozmiar                    | M5                  |
| Stopień ochrony IP         | IP67                |
| Typ czujnika               | Indukcyjny          |
| Wskaźnik LED               | Tak                 |
| Wyjście                    | PNP NO              |
| Zakres detekcji            | 0,8 mm              |
| Zakres temperatur do       | 70 °C               |
| Zakres temperatur od       | -25 °C              |